

Notice d'installation SGPR-260





Table des matières

Contenu du carton	3
Pilotes	4
Connectiques	4
 1 - Installation de votre imprimante sous Windows 7 a) Interface série ou USB 	5
 2 - Installation de votre imprimante sous Windows XP a) Interface série b) Interface USB 	
3 - Installation en Interface éthernet	13
4 - DIVERS	19

Information installation Imprimante SAGA SGPR-260

Contenu du carton



Pilotes

Soit vous utilisez le CD

Soit vous Téléchargez les pilotes sur : <u>http://ftp.perimatic.fr/pilotes/SAGA/SGPR-260/</u>

Soit vous utilisez les pilotes fournis dans le dossier « SAV » sur le système SAGA

Connectiques



1 - Installation de votre imprimante sous Windows 7 :

a) Interface série et USB :

- Allez dans périphériques et imprimantes
- Ajouter une imprimante



- Sélectionnez le port désiré



- Cliquez sur "Disque fourni..."

0	🖶 Add Printer	X	
	Install the printer driver Choose your printer from To install the driver from a	the list. Click Windows Update to see more models. n installation CD, click Have Disk.	
	Fabricant NRG Oki Okidata POS n:L Ce pilote n'a pas été signé nu Pourquoi la signature du pilote	Imprimantes POS-76 POS-76C POS-80 POS-80C POS 0 mériquement ! Windows Update Disque fourni est-elle importante ? Suivant Annuler	Cliquez sur "Disque fourni"

- Allez chercher le pilote POSDRVx64



Rechercher le	fichier	The second se	-	x	
Regarder dans :	: 🔰 POS_DRV for w	in x64	- G 🤌 📂 🛄-		
Ca.	Nom	^	Modifié le	Туре	
Emplacements récents	POSDRVx64		30/08/2011 17:17	Informatior	
Bureau					
					Sélectionnez POSDRVx64 puis
Ordinateur	•			2	
	Nom du fichier :	POSDRVx64	•	Ouvrir	
	Types de fichiers :	Informations de configuratio	on (*.inf) 🔻	Annuler	

- Sélectionnez ensuite l'imprimante POS-80C

Install the printer driver	
Choose your printer from the list. Click Windows Update to see more models. To install the driver from an installation CD, click Have Disk.	
Imprimantes POS-76 POS-76C POS-80 POS-80 POS-80 Ce pilote n'a pas été signé numériguement ! Windows Update Disgue fourni 	Sélectionnez "POS- 80C", puis Cliquez sur 'Suivant'
Pourquoi la signature du pilote est-elle importante ? Suivant Annuler	

- Renommez l'imprimante si vous le souhaitez

🚱 🖶 Add Printer		×	
Type a printer n	ame		
Printer name:	POS-80C		
This printer will be in	stalled with the POS-80C driver.		
			Cliques simplement
			sur 'Suivant' pour poursuivre
			l'installation
		Suivant Annuler	

- Sélectionnez "Installer ce pilote quand même"



- Votre imprimante est à présent installée



2 - Installation de votre imprimante sous Windows XP :

a) Interface série :

- Exécutez le programme "XPDRVEN V6.33"



- Acceptez les conditions générales

🔂 Setup - XINYE Series Printer Driver V6.33		
License Agreement Please read the following important information before continuing.	た峰	
Please read the following License Agreement. You must accept the terms of this agreement before continuing with the installation.		
SOFTWARE LICENSE AGREEMENT	A	
IMPORTANT - PLEASE READ CAREFULLY! The XINYE software you are about to download will be licensed to you, the licensee, on the condition that you agree with XINYE to the terms and conditions set forth in this legal agreement. PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY. YOU WILL BE BOUND BY THE TERMS OF THIS AGREEMENT IF YOU INSTALL, DOWNLOAD, COPY, OR OTHERWISE USE THE SOFTWARE. If you do not agree to the terms contained in this agreement, please do not install or download the software. Please record the date of download in order to activate the limited ninety (90) day warranty (see below).	Cliquez 'I accept the agreement' puis sur 'Next'	$\Big)$
 I accept the agreement 		-
○ I do not accept the agreement		
http://www.xprinter.net <back next=""></back>	Cancel	

Information Please read the following important information before continuing.	芯燁	
When you are ready to continue with Setup, dick Next.		
Customers have been very grateful for the favor of XP family of printers and support!	Â	
When you use the XP series printers, but also will enjoy the XP series printers Products to bring you fast and smooth paper printing, outstanding reliability, quality and advanced Technical services.	E	
Welcome to XP printer and its driver!		
The XP series printer driver for XP family of all types of printers.		
XINYE XP series printers now available include:	(sur 'Next' pour
58mm thermal receipt printer series: XP-58 Series (no cut)	-	poursuivre l'installation

Setup - XINYE Series Printer Drive	r V6.33		x		
Ready to Install Setup is now ready to begin insta computer.	lling XINYE Series Printer Driver V6.	.33 on your	滩		
Click Install to continue with the i	istallation.				
			5	Cliquez sur `` pour pours l'installatio	Install' uivre on
http://www.xprinter.net	< Back Ins	tall Canc	e		
Select OS	Tana Peter Store 16, 2	×			
Select Install Os	C Windows 2003				
Windows XP	C Windows 7		Clique	z simplement 'Next' pour	$\overline{}$
C Windows Vista			po l'ins	oursuivre stallation	
た 峰 xinve	Next Canc	el			

- Sélectionnez ensuite les paramètres de l'imprimante POS-80C

	heid Detail Setting 프로
Sélectionnez votre port COM et 9600	Install Module: XP-80C Series Printer Setting Set Default Printer Printer name: XP-80C Series Printer Port Setting Ports: COM1
par défaut puis cliquez sur 'OK'	BaudRate: 9600 V StopBits: 1 V FlowControl Hardware V
	ByteSize: 8 Parity: None Copyright (C) XINYE Back OK Cancel

- Votre imprimante est à présent installée



b) Pour installer l'imprimante en USB,

utiliser l'onglet "Port" dans les propriétés de l'imprimante

	XP-80C Propriétés Général Partage Ports Avancé Sécurité Paramètres du périphérique XP-80C	? 🔀
Sélectionnez votre port USB001,2,3, puis cliquez sur 'OK'	Impression sur les ports suivants. L'impression se fera sur le premier port sélection ibre. Port Description Imprimante COM3: Port série COM4: Port série FILE: Impression dans un fich VISB001 Virtual printer port for U XP-80C XPSP Port local Microsoft XPS Document Writer IR Port local Ajouter un port Supprimer le port Configurer le por Activer la gestion du mode bidirectionnel Activer la gestion du mode bidirectionnel Activer le pool d'imprimante OK Annuler Ap	nné

3 - Installation de votre imprimante en Interface éthernet :

Ouvrez le centre de réseau et partage



Modifiez les paramètres de votre carte réseau pour être sur la classe IP de l'imprimante (192.168.123.100)

🕞 🕞 - 🙀 « Tous les Panneau	ux de configuration 🕨 Centre Réseau et partage 🗸 🗸 🥵
Page d'accueil du panneau de configuration	Afficher les informations de base de votre réseau et configurer des connexions
Modifier les paramètres de la carte	TITTI-PC Network 2 Internet
partage avancés	Afficher vos réseaux actifs Se connecter ou se déconnecter
	Network 2 Type d'accès : Internet Réseau public Connexions : @ Connexion au réseau local
	Modifier vos paramètres réseau
	Configurer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau Configurer une connexion sam fil haut débit, d'accés à distance, ad hoc ou VPM, ou configurer un routeur ou un point d'accés.
	Connetion à un réseau Connectez-vous ou reconnectez-vous à une connexion de réseau sans fil, câblé, d'accès à distance ou VPN.
	Choisir les options de partage et de groupe résidentiel Accéde aux fichiers et aux imprimantes se trouvant sur d'autres ordinateurs du réseau ou modifiez les paramètes de partage.
	Résoudre les problèmes Diagnostiquez et réparez les problèmes de réseau ou accédez à des informations de dépannage.
Voir aussi	
Options Internet	
Pare-feu Windows	

Propriétés de Connexion au réseau local	
Gestion de réseau	
Connexion en utilisant :	
Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection	
Configurer	
Clent pour les réseaux Microsoft Partage de fichiers et imprimantes Réseaux Microsoft Planificateur de paquets QoS Planificateur de paquets QoS	Cliquez sur
A Reliable Multicast Protocol A Protocole Internet version 6 (TCP/IPv6) A Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)	'Protocole internet version 4' puis sur Pronriété
Installer Désinstaller Propriétés	
Description Permet à votre ordinateur d'accéder aux ressources d'un réseau Microsoft.	
OK Annuler	

Propriétés de : Protocole Internet v Général Les paramètres IP peuvent être de réseau le permet. Sinon, vous dev appropriés à votre administrateur	éterminés automatiquement si votre ez demander les paramètres IP réseau.	
 Obtenir une adresse IP autor O Utiliser l'adresse IP suivante : 	natiquement	
Adresse IP :	192 . 168 . 123 . 101	Exemple de
Masque de sous-réseau :	255 . 255 . 255 . 0	paramétrage
Passerelle par défaut :		
 Obtenir les adresses des serv Utiliser l'adresse de serveur D Serveur DNS préféré : Serveur DNS auxiliaire : 	veurs DNS automatiquement	
🔲 Valider les paramètres en qu	ittant Avancé	
	OK Annuler	1

Lancez ensuite l'utilitaire de paramétrage "POSPrinter.exe"

POS printer

POS POS Set Help	Jahn Jahn Jah	
SelectType:	POS80 Thermal 🔹 ????	PrintContent: 🗆 HEX RepeatTime: 1
SelectPort:	☞ Enet ⊂ COM ⊂ LPT ⊂ USB	Welcome to use the impact and thermal printer manufactured by <u>professional</u> POS receipt printer comm
ComputerIp:	192 .168 . 0 .133 Refresh	Rentrez l'IP que vous
PrinterCurrentIP:	192 .168 .123 .100 ConnectTest	dans l'imprimante puis cliquez sur
ResetPrinterIp:	192 .168 . 0 .206 Set IP	Setip
LastFourMACAddress:	Set ID	Print OpDrawer Cutter
SelectBarCodeType:	Empty Height 162 PrintBarCode	TraditionalChineseTest State





- Ensuite, ajoutez une imprimante comme indiqué page 2



- puis allez dans les propriétés de l'imprimante et ajoutez un port TCP-IP

	👹 XP-80C Propriétés		? 🔀
	Général Partage Ports Avancé	Sécurité Paramètres du périphérique	
	Impression sur les ports suivants. L'ir libre.	mpression se fera sur le premier port sélect	ionné
	Port Description COM3: Port série COM4: Port série FILE: Impression dans un	fich	
	USB001 Virtual printer port fo	r U XP-80C Microsoft XPS Document Writer	
Cliquez sur ajouter un port puis paramétrez votre	IR Port local		~
adresse IP	Ajouter un port	upprimer le port Configurer le p	port
	Activer la gestion du mode bidired	ctionnel	
		OK Annuler A	ppliquer

	Printer Ports	x
Cliquez sur 'Standard TCP/IP' puis sur 'New Port'	Available port types: EPSON Port Handler Monitor Local Port LPR Port Standard TCP/IP Port	
	New Port Type	New Port Cancel



Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard			
Add port For which device do you want to add	a port?	se la comparte de la	
Enter the Printer Name or IP add	ress, and a port name for the desired o	device.	Rentrez l'adresse IP de votre imprimante et cliquez sur
Printer Name or IP Address:	192.168.0.123		'Suivant'
Port Name:	192.168.0.123		
	< Précédent	Suivant > Annuler	
dd Standard TCP/IP Printer Port Wizard			
Additional port information required The device could not be identified.		Ś	
The device is not found on the netwo	rk. Be sure that:		
1. The device is turned on.			
 The network is connected. The device is properly configured. 			
4 The address on the previous page	is correct.		

 The address o If you think the address and performed address a	n the previous page is correct. Idress is not correct, click Back to return to the previous page. Then correct the rm another search on the network. If you are sure the address is correct, select the /.	Laissez les
Device Type Standard	Generic Network Card	paramètres par défaut et cliquez sur 'Suivant'
Custom	Settings	
	< Précédent Suivant > Annuler	

Add Standard TCP/IP Printer Port	Wizard		
	Completing the A Printer Port Wizar	dd Standard TCP/IP d	
	You have selected a port	with the following characteristics.	
	SNMP:	No	
	Protocol:	RAW, Port 9100	
	Device:	192.168.0.123	
	Port Name:	192.168.0.123	
	Adapter Type:	Generic Network Card	
			('Terminer'
	To complete this wizard,	click Finish.	
		< Précédent Terminer A	hnuler
Printer Ports	- Anna		×
Available port types			
EPSON Port Handle	r Monitor		
Local Port			
LPR Port	<u>م</u>		
Standard TCP/IP PC	in.		Puis sur 'Close'
New Port Type.	Ne	w Port Close	
POS-80C Properties			
Gestion des couleurs	Sécurité	Device Settings	
General	Sharing Port	Advanced	
DOS 80C			
Print to the following p	ort(s). Documents will prir	nt to the first free	
		•	
Port D	escription Pi	rinter	
COM3: Se	rial Port		
FILE: Pr	int to File El	PSON TM-T88III R	otre imprimante est
USB001 Vi	rtual printer port for Ef	PSON TM-T89m	sur le port TCP/IP
✓ 192.168.0.123 St	andard TCP/IP Port		
XPSPort: Po	ort local N	licrosoft XPS Document W	
		4	
Add Port	Delete Port	Configure Port	
Enable bidirectional	support		
Enable printer poolin	9		
L			H
	Fermer	Annuler Appliquer	

- Votre imprimante est à présent installée

4 - <u>DIVERS</u>

Par défaut votre imprimante est à 9600 bauds et en 42 colonnes.

Si vous rencontrez le problème d'impression ci-dessous, c'est que votre logiciel est configuré pour utiliser votre imprimante en 48 colonnes.



pour résoudre le problème, basculez le switch n°5 sur "off" (vers le bas)



PERIMATIC

Z.A.C. de la Princetière 12, Rue des Forgerons 44730 Saint Michel Chef Chef

> Tél. 02 28 53 01 01 Fax. 02 28 53 01 00

Mail. <u>contact@perimatic.com</u> <u>www.perimatic.eu</u>